

## КЛАВІШНІ ПЕРЕМИКАЧІ серії KCD3



# ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

## 1. Призначення

Клавішні перемикачі серії KCD3 АСКО-УКРЕМ™ (далі – перемикачі) призначені для комутації електричних кіл змінного струму частотою 50Гц напругою до 250В з активним навантаженням (коефіцієнт потужності не менше 0,95), з активним і (або) індуктивним навантаженням (коефіцієнт потужності не менше 0,6).

## 2. Умовне позначення виробів

KCD3-1Z KW A/B

KCD3 – серія перемикачів,

1 – один полюс;

Z – функція: 01 – ON-FF, 02 – ON-ON, 03 – ON-OFF-ON, 11 – ON-FF з поверненням, без фіксації;






К – наявність підсвічування; N – з підсвічуванням, EN – з точковим підсвічуванням;

W – з пило-волокнахистом;


A/B – колір клавіші/корпусу.

### 3. Технічні характеристики

Максимальна робоча напруга $U_e \text{ max}$ , В		250
Номінальна частота, Гц		50
Номінальний робочий струм $I_e$ , А	125В	20
	250В	15
Опір контакту, мΩ		≤ 35
Зносостійкість, циклів	механічна	$10^5$
	комутаційна	$10^4$
Діелектрична міцність, В АС		1500, 1 хв
Матеріал виготовлення		нейлон 66

Модель	Колір клавіша/корпус	Підсвічування	Захист	Електрична схема
KCD3-101 B/B	чорний/чорний	-	-	
KCD3-101EN R/B	червоний/чорний	AC 230В	-	
KCD3-101N BL/B	синій/чорний		-	
KCD3-101N GR/B	зелений/чорний		-	
KCD3-101N R/B	червоний/чорний		-	
KCD3-101N Y/B	жовтий/чорний		-	
KCD3-101N-12 W/B	білий/чорний		-	
KCD3-101N-13 BL/W	синій/білий		-	
KCD3-101N-13 GR/W	зелений/білий		-	
KCD3-101W GR/B	зелений/чорний	-	IP54	
KCD3-101W R/B	червоний/чорний	-		
KCD3-101NW BL/B	синій/чорний	AC 230В		
KCD3-101NW GR/B	зелений/чорний			
KCD3-101NW R/B	червоний/чорний			
KCD3-101NW Y/B	жовтий/чорний			
KCD3-103 B/B	чорний/чорний	-	-	
KCD3-103 R/B	червоний/чорний	-	-	
KCD3-103W GR/B	зелений/чорний	-	IP54	
KCD3-103W R/B	червоний/чорний	-		
KCD3-111 B/B без фіксації	чорний/чорний	-	-	
WPC-03	Захисний силіконовий ковпачок			

#### 4. Габаритні та установчі розміри



101, 101(E)N, 103

101N-12

101N-13



- Відносна вологість повітря не більше 80% при +25°C.

Проводи в місці пайки повинні бути додатково механічно закріплені.

**Пам'ятайте! При монтажі перемикачів, як і при проведенні будь-яких інших електротехнічних робіт, потрібно неухильно дотримуватись правил ПУЕ.**

Транспортування та зберігання перемикачів повинні здійснюватись при температурі від  $-25 \dots +65^{\circ}\text{C}$  і відносній вологості повітря не більше 90%.

Українська електротехнічна Корпорація АСКО-УКРЕМ гарантує функціональну придатність перемикачів протягом одного року з моменту продажу при дотриманні правил зберігання, транспортування, монтажу та експлуатації.

**Корпорація АСКО-УКРЕМ**  
Київська обл., Києво-Святошинський район,  
с. Новосілки, вул. Озерна, буд. 20-В  
(044) 500-0033  
info@acko.ua, www.acko.ua

Дата продажу \_\_\_\_\_

Підпис продавця \_\_\_\_\_